



# Professionel alt-i-én s/h-laserprinter

med lynhurtigt trådløst print og scan i høj kvalitet

**MFC-L6710DW**



PRINT



SCAN



KOPI



FAX



5GHz  
TRÅDLØS

brother.dk

## Professionel alt-i-én s/h-laserprinter

Udnyt pladsen på kontoret bedst muligt med denne effektive alt-i-én-printer.

Denne printer er perfekt til print i store volumener. Den er brugervenlig og professionel, og leverer en enestående og pålidelig printkvalitet.

### MFC-L6710DW



### Funktioner:

- Print op til 50 sider/min.
- Dobbeltsidet print op til 24 sider/min.
- Dobbeltsidet scan op til 56 ipm<sup>3</sup>
- 12,7 cm farvetouchscreen
- Gigabit Ethernet og 5 GHz wi-fi
- Intern hukommelse: 512 MB
- 70-arks dobbeltsidet automatisk dokumentføder (ADF), 520-arks papirskuffe – papirkapacitet kan udvides til 1.560 ark<sup>11</sup>
- Toner til 6.000 sider medfølger.  
Mulighed for køb af stor toner op til 18.000 sider<sup>7</sup>
- Kompatibel med Brother og tredjepartsløsninger<sup>19</sup>
- Fås med MPS-aftale (Managed Print Service)

### Designet med fokus på sikkerhed

For at leve op til de løbende ændringer i lovgivningen om privatlivets fred og datasikkerhed har vores printere de nyeste, professionelle sikkerhedsfunktioner, der beskytter dine data.

Alle vores produkter er som standard sikre. Virksomhederne bevæger sig mod Zero Trust-miljøer, og vi forstår, at sikkerhed er deres højeste prioritet. Vores sikkerhedsekspert forbedrer og udvikler løbende nye produkter, løsninger og ydelser for proaktivt at sørge for, at alle vores produkter er designet med fokus på sikkerhed.

MFC-L6710DW er en pålidelig printer med mange intelligente funktioner. Den har en tretrinssikkerhedsproces på netværks-, enheds- og dokumentniveau, der er verificeret via en ekstern sikkerhedscertificering. Det giver ekstra ro i sindet og garanterer, at datasikkerheden er intakt på alle niveauer.

MFC-L6710DW leveres med en fleksibel pakke af sikkerhedsfunktioner og -løsninger, der kan skræddersys til netop din virksomhed. Det giver dig mulighed for nemt og sikkert at overvåge, styre og håndtere din printerflåde.



Printeren beskytter din virksomhed og reducerer angrebsoverfladen ved hjælp af:

**Brugeradgangskontrol** – ved at anvende LDAPS eller Windows Active Directory er det kun autoriserede brugere, der kan få adgang til printeren.

**Indstilling af brugerrettigheder på printerniveau** – Secure Function Lock og Setting Lock sikrer, at det kun er autoriserede brugere, der har adgang til særlige funktioner.

**Bevarelse af printerens integritet** – med automatisk indtrængningssporing, Secure Boot, digitalt signeret firmware og krypterede forbindelser hele vejen igennem har printerne altid det optimale sikkerhedsniveau.



Dit netværk er beskyttet med fleksible, professionelle sikkerhedsfunktioner og håndteringsværktøjer, herunder:

**Beskyttelse mod indtrængning** – med protokolstyring, interfacebegrænsning og IPV4-filtrering har du fleksibiliteten til at tilpasse printerens indstillinger til din virksomhed.

**Sikker forbindelse** – sikker tilslutning til professionelle netværk, enten kablet eller trådløst, via branchestandarden IEEE 802.1X.

**Sikker krypteret kommunikation** – ved at anvende fleksible branchestandarder som TLS, SSH, IPSEC, HTTPS og SNMP3 kan virksomheden tilpasse printeren til eget netværk.

**Nem styring og konfiguration af sikkerhedsprofilen**

– ved hjælp af Device Master Settings, BRAdmin Pro 4 og Mass Deployment Tool kan din virksomhed konfigurere indstillingerne af hele printerflåden på én gang.

**Overvågning af dine enheder** – ved hjælp af SIEM-integration via Syslog kan du indsamle oplysninger om brugen af dine enheder i realtid.



Dine dokumenter beskyttes ved hjælp af kryptering, lagringsbeskyttelse og Secure Print-løsninger, herunder:

**Krypteret dokumentoverførsel** – når dine printdata sendes fra computeren til printeren, sikrer IPPS/HTTPS-krypteringen, at dine data er sikre og ulæselige.

**Sikker overførsel af scanningsdata** – uanset om du scanner til virksomhedens lokale netværk, til internettet via Web Connect eller via en cloud-baseret service, er dine data beskyttet via TLS, HTTPS, SFTP (SSH).

**Ikke-permanent intern hukommelse** – alle data fra printjobs slettes automatisk ved genstart af printeren, og data fjernes for at sikre, at der ikke efterlades oplysninger i printeren.

**Secure print-løsning** – med en Brother Secure Print-løsning sendes dokumentet først til print, når du står klar ved printeren for at printe og hente det.

**Integration med tredjepartsløsninger** – via Brother Solutions Interface (BSI) kan vores enheder integreres med pålidelige tredjepartsløsninger, fra eksempelvis Kofax og YSoft, der tilføjer et ekstra lag af sikkerhed til din virksomhed.

## Forberedt til løsninger

Opnå automatiserede arbejdsgange samt forbedret dokumenthåndtering og -sikkerhed med vores løsninger til printhåndtering.

Vi tilbyder en række opgraderinger til dokumenthåndtering, printsikkerhed og automatiserede arbejdsgange, der kan tilføjes MFC-L6710DW for at opnå endnu mere professionelle funktioner og yderligere forbedre dine forretningsprocesser.



## Problemfri integration

Hvad enten du bruger printsoftware i forvejen, eller du ønsker at vide, hvordan specialiseret printsoftware kan gavne din virksomhed, står vi klar til at hjælpe.

Som Brother-kunde har du adgang til et bredt udvalg af førende softwareleverandører, eksempelvis Kofax, YSoft og mange flere.

Vi arbejder tæt sammen med vores softwarepartnere om printstyring og scanneløsninger for at skabe skræddersyede løsninger, der lever op til dine specifikke krav. Via samarbejdet med vores softwareleverandører sikrer vi, at din MFC-L6710DW arbejder endnu hårdere for at opfylde dine behov.



## Generelt

### Teknologi

Elektrofotografisk laserprinter

### Hukommelse

512 MB

### Kontrolpanel

12,7 cm LCD-farvetouchscreen

### Lokalt interface

Hi-speed USB 2.0,  
USB 2.0-vært (foran)

### Kabelbaseret netværk

Gigabit Ethernet

### Trådløst netværk

Understøtter 2,4 GHz og 5 GHz

### Medfølger i kassen

Printer, toner, tromle,  
strømforsyning, kvik-guide,  
garantikort

## Print

### Printhastighed (A4)

Enkelt-sided: 50 sider/min. s/h  
Dobbelt-sided: 24 sider/min. s/h

### FPOT

**(første side ud på)**  
maks. 6,7 sekunder, s/h

### Lydsvag tilstand

En indstilling, der reducerer  
støjniveauet ved print

### Opløsning

Op til 1.200 x 1.200 dpi

### Printersprog

PCL6, BR-Script3, IBM  
Proprinter XL, Epson FX-850,  
PDF-version 1.7,

### Integrerede fonte (PCL)

73 skalerbare fonte,  
12 bitmap fonts

### Stregkoder med ekstra informationer (PCL)

16 stregkoder\*  
\*Code39, Interleaved 2 af 5,  
FIM (US-PostNet), Post Net  
(US-PostNet) EAN-8, EAN-13,  
UPC-A, UPC-E, Codabar, ISBN  
(EAN), ISBN (UPC-E), Code128  
(set A, set B, set C), EAN128  
(set A, set B, set C), Code93,  
GS1Databar, MSI

### Integrerede fonte (Postscript)

66 skalerbare fonte

## Printer Funktioner

### N i 1-print

Formindsk op til 25 sider  
til 1 side

### Plakatprint

Forstør 1 side til plakat ved  
brug af 2 x 2, 3 x 3, 4 x 4  
eller 5 x 5 sider

### Tonersparetilstand

Denne funktion sparer  
toner uden at nedsætte  
printhastigheden

### Vandmærkeprint

Forsyn dine dokumenter  
med vandmærke med  
selvvalgt logo eller egen  
tekst

### ID-print

Tilføj identifikation til dine  
printede dokumenter  
(dato og klokkeslæt,  
kort tekst eller PC-  
brugernavn)

### Booklet-print

Print dokumenter i A5-  
brochureformat med  
automatisk eller manuelt  
dobbelt-sided print

### Printprofiler

Gemmer dine foretrukne  
driver-indstillinger som  
profiler, der nemt kan  
hentes

### Direkte print

Print direkte fra et USB-  
flashdrev. Understøttede  
filformater: PDF 1.7, JPEG,  
Exif+JPEG, PRN (ved hjælp  
af modellens printerdriver),  
TIFF (scannet med Brother-  
model)

### Manuelt dobbelt-sided print

Manuelt dobbelt-sided print  
(anbefalet til medier, der ikke  
understøttes af automatisk  
dobbelt-sided print)

### Roteret print

Rotér det printede dokument  
180 grader

### Print kopier

Printer flere kopier af samme  
dokument på papir fra andre  
papirskuffer

### Print udført

Besked om print udført  
kan indstilles til visning  
på din computer

### Medie-ID

Giv en papirskuffe et ID for  
nemmere at kunne vælge,  
at en bestemt medietype  
printes fra en bestemt skuffe

### Spring papirskuffe over

Indstil valg af papirskuffe for at  
undgå bestemte skuffer/medier  
ved normalt print

### Dokumentadskillelse

Tilføj farvet papirark mellem  
de printede dokumenter  
for at adskille dem og lette  
håndteringen

### Secure Print

Beskyt dine printjob med  
en 4-cifret pinkode, der skal  
anvendes for at frigive dem  
til print

## Printer Driver

### Windows

Windows 11  
(32 & 64 bit editions)  
m.fl.

### macOS

Print via macOS skal ske  
via AirPrint. Mac-drivere  
medfølger ikke.

### Linux

CUPS, LPD/LPRng  
(i686 & x86\_64)

### ChromeOS

Understøtter lokalt  
ChromeOS-print

### PCL-driver

Generisk PCL XL-driver

### PostScript universal-printerdriver

Driver til Windows, der gør det  
muligt at printe til et hvilket som  
helst netværk eller en lokalt  
tilsluttet Brother-printer

Besøg [support.brother.com](http://support.brother.com) for en komplet liste over understøttede operativsystemer og for at downloade opdateret driver og software.

## Papirhåndtering<sup>11</sup>

### Papirkapacitet

#### Standardpapirskuffe

520 ark

#### Fleksibel bakke

100 ark

#### 100-arks automatisk dokumentføder (ADF)

70 ark

#### Papiroutput

150 A4-ark

#### Kuvertprint

Ja, fra fleksibel bakke

### Mediестørrelser

#### Standardpapirskuffe

A4, Letter, B5(JIS), A5, A5  
(Long Edge), A6, Executive,  
Legal, Mexico Legal, India Legal,  
A4 short (270 mm), Folio, 16K

#### Fleksibel bakke

Bredde 69,8-215,9 mm,  
Længde 127-355,6 mm  
Kuvert: COM-10, DL, C5,  
Monarch

#### ADF

Bredde: 105-215,9 mm,  
Længde: 147,3-355,6 mm

#### Scannerglas

Op til A4 /Legal

#### Automatisk dobbeltsidet (duplex)

A4

### Mediespecifikationer

#### Standardpapirskuffe

Almindeligt papir, brevpapir,  
farvet papir, tyndt papir,  
genbrugspapir, tykt papir  
60-163 g/m<sup>2</sup>

#### Fleksibel bakke

Almindeligt papir, brevpapir,  
farvet papir, tyndt papir, tykt  
papir, karton, genbrugspapir,  
bond-papir, labels, kuverter,  
tynde kuverter, tykke kuverter  
60-230 g/m<sup>2</sup>

#### ADF

Almindeligt papir og genbrugs-  
papir 64-90 g/m<sup>2</sup>

#### Automatisk dobbeltsidet (duplex)

Almindeligt papir, brevpapir,  
farvet papir, tyndt papir,  
genbrugspapir  
64-105 g/m<sup>2</sup>

## Mobil- og online-tilslutning

### Brother Mobile Connect<sup>17</sup> (Android)

Print fra, scan til, få forhåndsvist kopier og kontrollér maskinens status fra en Android-enhed

### Brother Mobile Connect<sup>17</sup> (iPad/iPhone)

Print fra, scan til, få forhåndsvist kopier og kontrollér maskinens status fra en iPad/iPhone

### Apple AirPrint<sup>17</sup>

Print fra og scan til de mest almindelige filtyper fra enhver applikation med AirPrint-funktion

### Brother Print Service Plugin<sup>17</sup>

Print fra Android-enheder uden en dedikeret app

### Mopria™<sup>17</sup>

Print de mest almindelige filtyper fra Mopria™-understøttede Android-enheder

### Brothers apps<sup>18</sup>

Scan til mobil, Søgbar PDF, videresend Fax til Cloud/e-mail, Scan til PowerPoint, Excel og Word, Easy Scan til e-mail

### Internettilslutning<sup>18</sup>

Print fra og scan til (uden brug af PC) Box, Dropbox, Evernote, OneDrive, Google Drive™ OneNote

## Kopi

### Kopihastighed (A4)

Enkelt-sided: 50 sider/min. s/h  
Dobbelt-sided: Ja

### Opløsning

Op til 1.200 x 600 dpi

### FCOT

(første side ud på)  
Maks. 8,7 sekunder, s/h

### Gråtoner

256 gråtoner  
(8 bit for hver farve)

## Kopi Funktioner

### Multi-kopiering/ gruppering/sortering

Laver op til 999 kopier af hver side/grupperer eller sorterer

### Forstørre/formindske

Dokumenter kan forstørres/  
formindskes fra 25 % til 400 %  
i intervaller af 1 %

### 2-i-1 kopi (ID-kort)

Kopiering af begge sider af  
ID-kort på samme A4-ark

### Afbryd

Maskinen kan indstilles til når  
som helst at kunne afbryde et  
igangværende printjob for at  
tillade et andet kopi-/printjob

### Kvittering

Laver tydelige kopier  
af kvitteringer

### N i 1-kopi

Komprimerer 2 eller 4 sider  
til et enkelt A4-ark

## Scan

### Scannertype

Dual CIS (Contact Image Sensor)

### Scan i farve og s/h

Ja

### Scannehastighed (A4)<sup>3</sup>

Enkelt-sided: 28 ipm i s/h  
og 20 ipm i farve  
Dobbelt-sided: 56 ipm i s/h  
og 40 ipm i farve

### Scanneopløsning fra ADF

600 x 600 dpi

### Scanneopløsning fra scannerglas

1.200 x 1.200 dpi

### Interpoleret scanneopløsning

Brother Scanner Utility forbedrer  
op til 19.200 x 19.200 dpi

### Farvedybde

48 bit farvebehandling (input)  
24 bit farvebehandling (output)

### Gråtoner

16 bit farvebehandling (input)  
8 bit farvebehandling (output)

## Scannefunktioner

### Understøttede filformater:

omfatter PDF (PDF/A-1b, Secure  
PDF, Signed PDF, Søgbar<sup>17</sup>)  
JPEG, TIFF, XPS

### Standardfunktioner<sup>17</sup>

Scan til USB, e-mail, OCR,  
billede & fil

### Network Scanning

Scan til netværksmappe  
(SMB)<sup>16</sup>, FTP, SFTP,  
e-mailserver, SharePoint  
(lokalt)

### Direkte scan

Scan direkte til USB-flashdrev

### Scannefunktioner

Automatisk fjernelse af  
skævheder (fra ADF),  
Billedrotation<sup>16</sup>,  
Baggrundsbehandling<sup>16</sup>,  
Farvedrop<sup>16</sup>, Tegnkorrektion<sup>16,17</sup>,  
Kantbetoning<sup>16</sup>, Støjreduktion<sup>16</sup>,  
Kantudfyldning<sup>16,17</sup>, Spring tom  
side over, Delt og flersidet PDF

### Scan til Microsoft Office

Scan til Word (.docx),  
PowerPoint (.pptx), Excel (.xlsx)  
fra Microsoft Office

### Scanneprofil<sup>15</sup>

Opret op til 25 forudindstillede  
netværk, SFTP/FTP-profiler,  
som en nem metode til at  
gemme forskellige scanne-  
indstillinger

### Dokumentadskillelse

Opret og adskil scannede filer  
på baggrund af tomme sider  
eller et bestemt antal enkelt-  
sidede billeder eller dokumenter,  
selv om der er flere dokumenter  
i dokumentføderen

## Scanner Drivere

### Windows

TWAIN & WIA  
Windows 10  
(32 & 64 bit editions)

### macOS

Scanning via macOS skal  
ske via AirPrint. Mac-drivere  
medfølger ikke.

### Linux

SANE (32 & 64 bit editions)

### ChromeOS

Understøtter lokalt  
ChromeOS-scanning

Besøg [support.brother.com](http://support.brother.com) for en komplet liste over understøttede operativsystemer og for at downloade opdateret driver og software.

## Fax

### Automatisk dobbeltsidet fax

Ja

### Fax-modem

33.600 bps (Super G3)

### Gråtoner

256 gråtoner (8 bit)  
til brug for faxning

### Modtagelse uden papir

Op til 500 sider (ITU-T test-  
skema, standardopløsning,  
JBIG)

### Rundsendelse

Sender samme fax  
op til 350 modtagere

### Hukommelses- transmission

Op til 500 sider  
(ITU-T-testskema, standard-  
opløsning, JBIG)

## Fax Funktioner

### Internet-fax (I-fax)

Fax dokumenter via internettet  
som e-mailvedhæftning

### Fax til server

Scan et dokument, og send det  
via netværket til en fax-server

### Automatisk genopkald

Genopkalder automatisk,  
hvis modtager-fax er optaget

### Telefonliste

Elektronisk, alfabetisk liste over  
gemte hurtigkaldsnumre og  
gruppekaldsnumre

### Kædeopkald

Giver brugeren mulighed  
for at gemme faxnumre  
i adressebogen

### Batch-transmission

Gemmer dokumenter  
til samme modtager i  
maskinens hukommelse  
for afsendelse i ét opkald

### Videresend fax

Sender modtaget fax fra  
hukommelsen til et andet  
forprogrammeret fax-nummer

### Fjernadgang

Giver brugere mulighed for  
fjernadgang til maskinen for at  
hente gemte fax-meddelelser

### Fax-stempel

Sætter dato og tid på alle  
indgående fax-meddelelser

### Forside

Opret en forside til udgående  
fax-meddelelser

### Afsender-ID

Afsender-ID og fax-nummer  
printes i topmargin på alle  
udgående fax-meddelelser

### Send fax via PC<sup>15,18</sup> og modtag fax via PC<sup>16,18</sup>

Send og modtag fax direkte  
fra din PC. Kun s/h

### Dedikeret ringetone

En ekstern service,  
der muliggør, at to eller  
flere telefonnumre deles  
på samme fastnettelefonlinje  
med forskellige ringetoner  
(kun UK og DK)

### ECM-fejlfindingstilstand (Error Correction Mode)

Registrerer fejl på telefonlinjen  
under faxtransmissionen og  
sender de sider igen, der gav  
fejl (modtagermaskinen skal  
også have denne funktion,  
for at det fungerer)

### Auto-formindskning

Ved modtagelse af et enkeltsidet  
dokument, der er længere  
end A4-format (297 mm),  
formindsker fax-maskinen  
automatisk beskeden, så den  
passer til et enkelt A4-ark



## Værktøjer til flådehåndtering

**Uovervåget installationsværktøj**<sup>16</sup>  
Funktion til central brug og tilpasning af drivere og software

**MSI-installationsværktøj**<sup>16</sup>  
Modulbaserede installationsværktøjer, der kan distribueres via integreret Active Directory

**BRAdmin**<sup>16,17</sup>  
Software til LAN/WAN-håndtering

**Integreret webserver**  
Onlinebaseret, integreret software til printhåndtering

**Driverdistributionsguide**<sup>16,17</sup>  
Opret nemt printdrivere, der sikrer problemfri implementering i dit netværk

**Masseimplementeringsværktøj**<sup>16</sup>  
Har en konfigurationsgrænseflade til at administrere og implementere enhedsindstillinger

**Statusovervågning**<sup>16</sup>  
Overvåg printerens status fra din computer

## Software

**Brother iPrint&Scan til computer**<sup>15,17</sup>  
Print fra, scan til, få forhåndsvist kopier og kontrollér maskinens status fra en Windows- eller macOS-computer

**PaperPort SE 14**<sup>16,17</sup>  
Program til dokumentstyring og -deling fra KOFAX

**Hjælpeprogrammer**  
Opsætningsinstruktioner, manual, FAQ, fejlfinding og kontaktnfo til Brothers kundeservice

**Nem opsætning**  
Få nem adgang til drivere og software til installation af din Brother-printer på support. brother.com

## Tilslutning

**Kabelbaseret netværk**  
Gigabit Ethernet (10Base-T/100Base-TX/1000Base-T)

**Trådløst netværk**  
2,4 GHz: IEEE 802.11 b/g/n (infrastrukturtilstand)  
IEEE 802.11 g/n (Wi-Fi Direct)

5 GHz: IEEE 802.11 a/n (infrastrukturtilstand)  
IEEE 802.11 a/n (Wi-Fi Direct)

**Wi-Fi Direct**<sup>®</sup>  
Print trådløst uden at skulle gå igennem et trådløst access point (understøtter både automatiske og manuelle metoder)

**Understøttelse af trådløs opsætning**  
Wi-fi-beskyttet opsætning (WPS)

**Trådløse applikationer**  
Vertikal parring

**Mobilt**  
Print eller scan fra din mobile enhed med Brother Mobile Connect, Airprint, Mopria

**Lokalt interface**  
Hi-speed USB 2.0, USB 2.0-vært (foran)

## Sikkerhedsfunktioner

### Kablet netværkssikkerhed

APOP, SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, FTPS, SMTP, POP3, IMAP4), SNMP v3 802.1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos, IPsec

### Trådløs netværkssikkerhed

WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA3-SAE (AES)  
\*Wi-Fi Direct understøtter kun WPA2-PSK (AES).  
APOP, SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, FTPS, SMTP, POP3, IMAP4), SNMP v3, 802.1x (EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos, IPsec

### IPv4

ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, POP3, SMTP-klient, IPP/IPPS, FTP-klient og server, CIFS-klient, TELNET-server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS-server, TFTP-klient og server, ICMP, Web Services (Print/Scan), SNTP-klient, LDAP, IMAP4, Syslog

### IPv6

NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, POP3, SMTP-klient, FTP-klient og server, CIFS-klient, TELNET-server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS-server, TFTP-klient og server, ICMPv6, SNTP-klient, LDAP, Web Services (Print/Scan), IMAP4, Syslog

### IP-filter

Begræns, hvilkenetværksbrugere der har adgang til enheden via netværket (kun IPv4)

### Secure Print

Beskyt dine printjob med en 4-cifret pinkode, der skal anvendes for at frigive dem til print

### E-mailnotifikationer

Få printeren til automatisk at sende en e-mailadvarsel, når den har brug for opmærksomhed, f.eks. når toner-niveauet er lavt, eller toneren skal udskiftes

### E-mailrapporter

Modtag regelmæssige brugsrapporter pr. e-mail

### Automatisk indtrængningssporing

Alle Brother-printere er designet med fokus på sikkerhed. Printeren påviser automatisk sikkerhedsmæssige angreb og laver forebyggende foranstaltninger, herunder om nødvendigt genstart, for at opretholde sikkerheden.

### Firmware-opdateringer

Ud over at tillade automatisk besked om opdatering til den seneste firmware-version kan printeren indstilles til ikke at modtage ældre versioner for at undgå nedklassificering fra en uautoriseret bruger

### Cloud Secure Print

Aktiverer frigivelse af adgangskodebeskyttede printjob

### Setting Lock

Sikrer enhedens kontrolpanel ved at låse det

### Certificate Management

Brug den selvsignerede standard, opret et bruger-defineret, selvsigneret certifikat, certifikatsigneringsanmodning (CSR) eller eksternt offentligt certifikat og privat nøgle til beskyttet netværks-kommunikation

### Secure Function Lock 3.0

Brug en 4-cifret pinkode eller en adgangskode til at identificere og autentificere en bruger eller gruppe af brugere via et netværk. Omfatter adgangskontrol af op til 200 brugere

### Digitalt signeret firmware

Firmwaren til Brothers printere/scannere er digitalt signeret og sikker

### Syslog

Giver IT-administrator adgang til en enkelt applikation (et SIEM-værktøj) og enhedsstatus-opdateringer til gennemsyn via Syslog

### Integreret Active Directory/LDAP Godkendelse

Brug eksisterende infrastruktur til at begrænse adgangen til Brother-enheder, der anvender AD/LDAP. Medarbejdere kan nemt bruge deres eksisterende netværkslogin-oplysninger til godkendelse.

### Portbaseret netværksadgangskontrol

(IEEE 802.1x)  
Brother-enheder overholder til fulde denne standard for at muliggøre forbindelse til et 802.1x EAP (Extensible Authentication Protocol)-beskyttet netværk.

### Begræns netværksprotokoller

Protokollkontrolfunktionen giver administrator mulighed for at begrænse kommunikationsprotokoller (fx FTP, TELNET)

### Gem print-log

Tillader gennemsyn af print-log-fil gemt på CIFS-serveren. Registrér ID, type, navn, bruger, dato, tid, sideantal for alle printjob

## Understøtter NFC (Near Field Communications) og andre kortlæsere

### Understøtter eksternt NFC-kortlæser

#### RFIDeas pcProx Enroll

- RDR-6081AKU
- RDR-6281AKU
- RDR-6381AKU
- RDR-6E81AKU
- RDR-6H81AKU

#### RFIDeas AIR ID Enroll

- RDR-7081AKU
- RDR-7581AKU
- RDR-7F81AKU

#### Elatec

- TWN3 MIFARE
- TWN3 MIFARE NFC
- TWN3 Multi ISO
- TWN4 MIFARE NFC

(Tredjepartskortlæsere kræver  
tilkøb. Andre kortlæsere  
understøttes, hvis de registreres  
via printerens integrerede  
webserver)

## Tilbehør og forbrugsstoffer

### Medfølgende toner<sup>7</sup>

1 x 6.000 sider (BK)

### Standardtoner<sup>7</sup>

TN3600 – 3.000 sider

### Stor toner<sup>7</sup>

TN3600XL – 6.000 sider

### Ekstra stor toner<sup>7</sup>

TN3600XXL – 11.000 sider

### Toner med ekstra stor kapacitet<sup>7</sup>

TN3610 – 18.000 sider

### Tromle

DR3600 ca. 75.000 sider  
ved 3 sider pr. job

## Tilbehør

### Kortlæserholder

CH-1000

Mulighed for tilkøb af eksternt  
holder til NFC-kortlæser

### Filterholder

FH-1100

Anvendt i lydsvag tilstand  
(kun i Tyskland)

### Papirskuffer

250-arks papirskuffe (LT-5505)

520-arks papirskuffe (LT-6505)

Maksimale kombinationer

2 x LT-5505

eller 2 x LT-6505

eller 1 x LT-5505 + 1 x LT-6505

## Adressebog

### LDAP

Muligheden for at oprette  
forbindelse til en eksternt  
LDAP-aktiveret adressebog,  
f.eks. Microsoft Exchange

Kompatibel med LDAP  
og LDAPS

### Hurtigkald

Plads til 300 e-mailadresser  
og fax-numre

### Gruppeopkald

En kombination af op til  
20 grupper kan gemmes  
til brug for rundsendelse

## Løsninger og opgraderinger<sup>19</sup>

### Kompatible med

Bestil forbrugsstoffer,  
Fjernbetjeningspanel,  
Anmod om hjælp, ThinPrint-  
klient, Secure Print+, Barcode  
Print+, Email Print,  
Barcode Utility, Custom UI

## Kompatibel med tredjepartsløsninger

### Brother Solutions Interface (BSI)

Skab stærke løsninger i skyen og lokalt med direkte integration af Brother-enhederne avancerede print-, scan- og sikkerhedsfunktioner. Få yderligere informationer her: [www.brother.eu/developers](http://www.brother.eu/developers)

### Tredjepartsløsninger

Kompatibel via Brother Solutions Interface (BSI) samt Kofax ControlSuite, YSoft m.fl.

## Dimensioner og vægt

### Med emballage (b x d x h)

567 x 580 x 628 mm – 23,2 kg

### Uden emballage (b x d x h)

495 x 473 x 518 mm – 17,3 kg

## Kapacitet

### Anbefalet månedlig

Op til 8.000 sider

## Driftsforhold

### Strømkilde

220-240 V  
AC 50/60 Hz

### Omgivelser

Luftfugtighed 20-80 %  
10-32,5 °C

### Opbevaring

Luftfugtighed 35-85 %  
0-40 °C

## Omgivende miljø

### Omtrentligt strømforbrug<sup>13,23</sup>

Kopi: 710 W  
Kopi i lydsvag tilstand: 430 W  
Print: 710 W  
Print i lydsvag tilstand: 430 W  
Klar: 31 W  
Dvale: 6,0 W  
Dyb dvale: 0,8 W  
Slukket: 0,05 W

### TEC-værdi

0,66 kWh/uge

### Lydeffekt<sup>12</sup>

Print: 7,06 B(A)  
Klar: 4,90 B(A)  
Lydsvag tilstand: 6,54 B(A)  
Dyb dvale: Lydløs

### Lydtryk<sup>12</sup>

PC-print (s/h):  
Ca. 54 dB(A)  
Klar: 35 dB(A)  
Lydsvag tilstand: 50 dB(A)

### Tonersparetilstand

Denne funktion reducerer tonerforbruget, så du får mere ud af dine forbrugsstoffer

### Blue Angel

Ja

### Svanemærket (nordisk miljømærkning)

Ja

- 3 Scannehastigheder i henhold til ISO/IEC 17991
- 7 Omtrentlig erklæret ydelse i overensstemmelse med ISO/IEC 19752
- 11 Kapacitet udregnet med 80 g/m<sup>2</sup> papir
- 12 Lydtryk og lydeffekt i overensstemmelse med ISO 7779
- 13 Strømforgbrug i slukket tilstand målt i overensstemmelse med IEC 62301 Edition 2.0
- 15 Kun Windows og macOS
- 16 Kun Windows
- 17 Valgfri download
- 18 Kræver internetforbindelse
- 19 Kræver yderligere aktivering
- 23 Strømforgbrug målt ved hjælp af testmetoden til netværkskonfigurering ENERGY STAR Ver 3.1



[www.brother-engl.de/125](http://www.brother-engl.de/125)



30150025



### Vi samarbejder med dig om et bedre miljø

Hos Brother er vores grønne initiativ enkelt. Vi arbejder for at tage ansvar, agere respektfuldt og forsøge at gøre en forskel for at hjælpe med at skabe et samfund, der kan opnå en bæredygtig udvikling. Vi kalder denne miljøtilgang for Brother Earth.

[www.brotherearth.com](http://www.brotherearth.com)

Alle specifikationer er korrekte på tidspunktet for udgivelsen og med forbehold for ændringer. Brother er et registreret varemærke tilhørende Brother Industries Ltd. Produktnavne er registrerede varemærker eller varemærker tilhørende de respektive virksomheder.